

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Modulo - couvercle blanc 320x257mm pour boîte de dérivation

ENN09198

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Multifix
Compatibilité de gamme	Multifix Modulo
Type de produit ou équipement	Capot
Quantité par lot	Lot de 1

### Complémentaires

Nombre de postes	1 poste
Destination du produit	Boîtier de distribution
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Matière	PS (polystyrène)
Composition de l'appareil	Vis
Longueur	319,5 mm
largeur	257 mm
Profondeur	25 mm

### Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection IP	IP20

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,500 cm
Largeur de l'emballage 1	26,000 cm
Longueur de l'emballage 1	32,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	218,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	80
Hauteur de l'emballage 2	50,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	59,000 cm

Poids de l'emballage 2	18,980 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	1200
Hauteur de l'emballage 3	169,000 cm
Largeur de l'emballage 3	100,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	304,700 kg

## Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

 <b>Matières et Substances</b>	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>

### Use Again

 <b>Réemballer et réusiner</b>	
Reprise	Non