


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT Accessoires - Kit juxtaposition - compatible S6000 / SF/SFN

NSYSFBKSH

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de couplage
Type de produit ou équipement	Kit de couplage
Application	Multi-usage
Emplacement de montage	Couplage latéral des 2 coffrets Couplage en profondeur des 2 enveloppes
Compatibilité de gamme	PanelSeT SF enveloppe juxtaposable
Composition de l'appareil	4 écarteur 4 connecteur plat éléments de fixation joint d'étanchéité
Quantité par lot	Lot de 1

### Complémentaires

Matière	Joint d'étanchéité :EPDM Connecteur plat :acier Écarteur :acier
Finition de la surface	Galvanisé
Mode de fixation	Par vis - type de vis M6 autotaraudeuse
Hauteur	70 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	400 mm
Degré de protection IP	IP55
Diamètre de fixation	0 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	34,000 cm
Longueur de l'emballage 1	36,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,244 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	100

Hauteur de l'emballage 2	120,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	137,000 kg

## Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

 <b>Matières et Substances</b>	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>

### Use Again

 <b>Réemballer et réusiner</b>	
Reprise	Non